

Inbraak / Mistgeneratoren

TEMPEST-BAT300

URFOG



Kenmerken

- URFOG
- Mistgenerator
- Op batterijen
- Genereert 100 m3 van mist met nul zichtbaarheid in 60"
- 6 maanden autonomie
- LED visuele signalering
- Meerdere storingsuitgangen
- Maakt externe voeding van alarmcentrale of 12V1.5A voeding mogelijk
- Instelbare triggertijd
- Totale triggertijd 2 min
- Totaal schotvolume 200 m3
- Inclusief batterijen met hogere stroomcapaciteit
- Kleur wit
- Verminderde afmetingen 300 (H) x 200 (B) x 150 (D) mm

Specificaties

Merk	URFOG
Bereik van mist	300 m3 (1 zichtbaarheid meter) 100 m3 (nul zichtbaarheid)
Mist triggertijd	2s - test 15s - 25m3 30s - 50m3 60s - 100m3
Totale triggertijd	2 minuten+ 1 extra schot test
Vertragingstijd na activering	Afvuren van 2s - 1 minuut Afvuren van 15s - 5 minuten Afvuren van 30s - 10 minuten Afvuren van 60s - 20 minuten
Totaal opnamevolume	600 m3 (1 zichtbaarheid meter) 200m3 (nul zichtbaarheid)
Capaciteit patroon	0.125 L
Formulier reserveonderdelen	Gemakkelijk te installeren cartridge
Reactietijd	200ms
Ingangen	3 bekabelde ingangen: Activeren, Trigger en PIR/Paniek
Uitgangen	3 hardwired uitgangen (max 16V) - 50mA): Storing, vloeistof en batterij bijna leeg
Voeding	2x 12V-9Ah batterijen met hoge stroomcapaciteit Externe voeding: 10-16V / 0.35-1.5A
Autonomie batterij	Tot 6 maanden
Verbruik	Modus Laag stroomverbruik < 3mW Altijd aan modus 1.2W
Afmetingen	300 (H) x 200 (B) x 150 (D) mm
Gewicht	7.6 Kg met batterij 1.9 Kg zonder batterij
Type installatie	Verticaal